



Anleitung zur Selbstmontage eines DSL Zugangs



| | |
|---|---|
|  | <p>Verwenden Sie für den Anschluss an das Stromnetz das Netzteil aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verbinden Sie das Netzteil mit der FRITZ!Box. Stecken Sie dazu den kleinen Stecker in die Strombuchse ganz rechts auf der Buchsenleiste der FRITZ!Box.2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose der Stromversorgung. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und signalisiert damit Betriebsbereitschaft |
|  | <p>Legen Sie das Netzkabel (gelb) aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box bereit.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schalten Sie den Computer ein.2. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an die Netzwerkkarte des Computers an.3. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an die mit „LAN 1“, „LAN 2“, „LAN 3“ oder „LAN 4“ beschriftete Buchse der FRITZ!Box an. FRITZ!Box und Computer sind nun miteinander verbunden. |
|  | <p>Schließen Sie die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel (grau) an.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schließen Sie ein Kabelende des DSL-Kabels an die Buchse „DSL/TEL“ der FRITZ!Box an.2. Schließen Sie das andere Kabelende an die mit „F“ beschriftete Buchse Ihrer TAE-Telefondose an. <p>Die grüne Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach kurzer Zeit dauerhaft zu leuchten und signalisiert damit, dass die FRITZ!Box für Internetverbindungen über DSL bereit ist.</p> |



Anleitung zur Selbstmontage eines DSL Zugangs



| | |
|--|--|
| | <p>Analoge Telefone, die einen TAE-Stecker haben, schließen Sie an die TAE-Buchsen „FON 1“ an. Diese beiden Buchsen befinden sich seitlich an der FRITZ!Box.</p> <p>Analoge Telefone, die einen RJ11-Stecker haben, schließen Sie an die RJ11-Buchsen „FON 1“ und „FON 2“ an. Diese beiden Buchsen befinden sich an der Rückseite der FRITZ!Box.</p> |
| | <p>Über WLAN können Sie WLAN-fähige Endgeräte, wie Laptops und Smartphones, kabellos mit der FRITZ!Box verbinden.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Suchen Sie mit dem Endgerät nach WLAN-Geräten in Ihrer Umgebung.2. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen WLAN-Geräte Ihr Netzwerk aus.3. Geben Sie für den Verbindungsaufbau den WLANNetzwerkschlüssel der FRITZ!Box ein. <p>Damit ist das Endgerät an der FRITZ!Box angeschlossen.</p> |

Zur Montage Ihres DSL Zugangs wird kein Splitter benötigt
Das „Y-Kabel“ der FritzBox wird zur Montage nicht benötigt